

## Audiology 3 Charging unit

# L 2015

**N° Ref.09828**

### Description

Le chargeur rapide L 2015 permet de recharger automatiquement deux accumulateurs Sennheiser BA 2015. Vous pouvez soit insérer ces accumulateurs directement dans le chargeur, soit les laisser dans les émetteurs de poche/récepteurs portables du système 2015 ou des systèmes evolution wireless G2 séries 300 et 500.



### Point forts

Recharge rapide, très pratique  
Le chargeur reconnaît un accumulateur parfaitement chargé, et passe alors automatiquement en mode de charge d'entretien  
Vérification de la température et de la tension, pour une sécurité accrue  
Les émetteurs de poche/récepteurs portables sont éteints automatiquement à l'insertion dans le L 2015  
Durée de vie des accumulateurs prolongée, grâce à la protection contre la surcharge et à la régénération des accumulateurs complètement déchargés  
Détection automatique des problèmes  
Vous pouvez brancher plusieurs chargeurs en cascade, alimentés par un seul bloc secteur

### Caractéristiques techniques

Gamme de tensions d'entrée	10.....20 V DC
Consommation de Courant	400...750 mA
Tension de sortie	2x 2,9 V
Alimentation	2x 700 mA
Type de Pile	NiMH, 2x 1,2V (BA 2015)
Durée de charge	ca. 2,5 h
Températures de fonctionnement (gamme de)	0.....40 °C
Dimensions	145 x 80 x 110 mm
Poids	310 g

### Contenu

1 chargeur L 2015  
Manuel utilisateur

### Accessoires recommandés

Bloc secteur pour ASP 1 (version européenne)	NT 1	N° Ref.04786
Bloc secteur pour ASP 1 (version 120 Volts)	NT 1-120	N° Ref.04788
Bloc secteur pour ASP 1 (version UK)	NT 1-UK	N° Ref.04787
Bloc secteur pour AC 1 (version européenne)	NT 3	N° Ref.04863
Bloc secteur pour AC 1 (version 120 Volts)	NT 3-120	N° Ref.04865